

TEMPORIZADOR KT550

*Comodidade
Fácil Instalação
Fácil Configuração!*



O KT550 permite que sejam programados até 55 horários de irrigação no mesmo dia. As irrigações podem durar de 1 segundo até 1 hora. Possui 2 saídas a relé, o que permite conectar 2 conjuntos de válvulas independentes entre si, para a irrigação de mais ambientes. É o melhor custo benefício do mercado.

Já pensou em sair de casa, e quando voltasse, o seu jardim ou sua horta estivessem totalmente irrigados, como se você mesmo tivesse cuidado?

Isso é possível.

O temporizador programável para irrigação KT550 é utilizado em aplicações como: jardins, hortas, estufas, pomares entre outras aplicações onde se deseje uma irrigação automática. É comodidade, praticidade e economia, e além de tudo isso suas plantas cada vez mais bonitas.

A tabela a seguir demonstra as características técnicas do dispositivo.

Descrições	Valores apresentados
Alimentação do equipamento	12VDC com fonte externa bivolt automática
Consumo médio de corrente em funcionamento em vazio (mA)	150*
Quantidade de alarmes	55
Número de saídas	2
Configuração de saída	NA**
Tensão de saída por relé	12Vcc no acionamento***
Fixação	Parafusos
Eletroválvula KV128	12Vcc – 8Bar – Conexão ¼" – ¾"
Dimensões	84x80x34 mm
Outras Características	Bateria interna para manter a contagem de tempo mesmo quando não alimentado

** A saídas quando acionadas fornecem 12Vcc em cada e não propriamente um contato seco.

** A saídas quando acionadas fornecem 12Vcc em cada e não propriamente um contato seco.

*** A corrente máxima suportada para acionamento simultâneo é 1,5A.